


OPTOIO-PCI32^{EXTENDED}

Interruptfähige, digitale PCI I/O-Karte mit 32 Ein- und 32 Ausgängen über Optokoppler, 16 Ein- und 16 Ausgängen TTL



32 Optokoppler-Eingänge

32 Optokoppler-Ausgänge

16 TTL-Eingänge

16 TTL-Ausgänge

3 * 16 Bit Timer/Zähler

Quarzeitbasis

TECHNISCHE DATEN

Die **OPTOIO-PCI32^{EXTENDED}** bietet 32 digitale Eingänge und 32 digitale Ausgänge mit galvanischer Trennung für jeden einzelnen Kanal, über hochwertige Optokoppler, die zusätzlich durch Schutzdioden gegen schädliche Spannungsspitzen und Impulse geschützt sind. Alle Eingangsoptokoppler sind mit integrierter Schmitt-Trigger-Funktion ausgestattet. Spezielle, leistungsfähige Ausgangsoptokoppler bewältigen einen Schaltstrom von bis zu 150 mA. Über leicht wechselbare, steckbar angebrachte Widerstandsarrays sind zwei verschiedene Eingangsspannungsbereiche einstellbar. Interruptauslösungen sind durch acht der 32 Optokopplereingänge oder zeitabhängig durch einen Timer/Zählerbaustein, kombiniert mit einem Quarzoszillator, realisierbar. Für sonstige Steueraufgaben befinden sich 16 digitale Ein- und 16 digitale Ausgänge, die TTL-kompatibel sind, auf der Karte. An der 68poligen SCSI-II Buchse, die am Slotblech der Platine montiert ist, liegen die Signale der Ausgangsoptokoppler an. An zwei weiteren, auf der Platine platzierten SCSI-II Buchsen sind die Anschlüsse der Eingangsoptokoppler sowie die TTL-Ein- und TTL-Ausgänge abgreifbar.

Digitale Eingänge über Optokoppler

Optokoppler: 32 * PC400
 32 Kanäle, galvanisch getrennt
 8 Kanäle als Interrupteingänge verwendbar
 Galvanische Trennung auch zwischen den einzelnen Kanälen mit zwei separaten Anschlüssen für jeden Kanal
 Überspannungsschutz durch Schutzdioden
 Zwei Eingangsspannungsbereiche durch beiliegende, steckbar angebrachte Widerstandsarrays wählbar:

R = 4,7 kΩ: high = 8..30 Volt
 low = 0..4 Volt

R = 1,0 kΩ: high = 2,2..15 Volt
 low = 0..1,5 Volt

Eingangsfrequenz: max. 10 kHz

Digitale Ausgänge über Optokoppler

Optokoppler: 32 * PC853
 32 Kanäle, galvanisch entkoppelt
 Galvanische Trennung auch zwischen den einzelnen Kanälen mit zwei separaten Anschlüssen für jeden Kanal
 Überspannungsschutz durch Schutzdioden
 Ausgangsstrom: max. 150 mA
 Spannung-CE: max. 50 V
 Spannung-EC: max. 0,1 V

Digitale Eingänge TTL

Kanäle: 16, TTL-kompatibel

Digitale Ausgänge TTL

Kanäle: 16, TTL-kompatibel
 Belastbarkeit: I_{OL} 20 mA 0,5 V max.
 I_{OH} -20 mA 2,0 V min.

Timer

Baustein: 8254 oder 71054
 3 * 16 Bit Abwärtszähler
 Zählfrequenz: max. 8 MHz
 Zeitabhängige Interruptauslösungen
 Takt vom Quarzoszillator

Quarzoszillator

4 MHz

Anschlusstecker

3 * 68polige SCSI-II Buchse

Bussystem

32 Bit PCI-Bus (Interner Datenzugriff 16 Bit)

Stromverbrauch

+5 V typ. 900 mA


Abmessungen

275 mm x 106,7 mm (l x h)
 4lagige Multilayer-Platine

Sonstiges

Sicherung und Kontroll-LED für Spannungsversorgung der Timer- und I/O-Komponenten sowie der Steuerlogik
 Alle IC-Fassungen mit vergoldeten Kontakten

BLOCKSCHALTBIKD



STECKERBELEGUNG

An der 68poligen SCSI-II Buchse CN1 (am Slotblech der Platine) liegen die Optokopplerausgänge an. Der 68poligen SCSI-II Buchse CN2 sind die Optokopplereingänge, der 68poligen SCSI-II Buchse CN3 sind die digitalen TTL Ein- und Ausgänge zugeführt. CN2 und CN3 sind nur im PC zugänglich, ein jeweils passendes Steckerverlegungs-Set (siehe „Passendes Zubehör“) ist als Option erhältlich.

SCSI-II Buchse CN1

GND	24	Vcc
GND	23	Vcc
OUT31-	22	OUT31+
OUT30-	21	OUT30+
OUT29-	20	OUT29+
OUT28-	19	OUT28+
OUT27-	18	OUT27+
OUT26-	17	OUT26+
OUT25-	16	OUT25+
OUT24-	15	OUT24+
OUT23-	14	OUT23+
OUT22-	13	OUT22+
OUT21-	12	OUT21+
OUT20-	11	OUT20+
OUT19-	10	OUT19+
OUT18-	9	OUT18+
OUT17-	8	OUT17+
OUT16-	7	OUT16+
OUT15-	6	OUT15+
OUT14-	5	OUT14+
OUT13-	4	OUT13+
OUT12-	3	OUT12+
OUT11-	2	OUT11+
OUT10-	1	OUT10+
OUT09-	0	OUT09+
OUT08-	0	OUT08+
OUT07-	0	OUT07+
OUT06-	0	OUT06+
OUT05-	0	OUT05+
OUT04-	0	OUT04+
OUT03-	0	OUT03+
OUT02-	0	OUT02+
OUT01-	0	OUT01+
OUT00-	0	OUT00+


SCSI-II Buchse CN2

GND	24	Vcc
GND	23	Vcc
IN31-	22	IN31+
IN30-	21	IN30+
IN29-	20	IN29+
IN28-	19	IN28+
IN27-	18	IN27+
IN26-	17	IN26+
IN25-	16	IN25+
IN24-	15	IN24+
IN23-	14	IN23+
IN22-	13	IN22+
IN21-	12	IN21+
IN20-	11	IN20+
IN19-	10	IN19+
IN18-	9	IN18+
IN17-	8	IN17+
IN16-	7	IN16+
IN15-	6	IN15+
IN14-	5	IN14+
IN13-	4	IN13+
IN12-	3	IN12+
IN11-	2	IN11+
IN10-	1	IN10+
IN09-	0	IN09+
IN08-	0	IN08+
IN07-	0	IN07+
IN06-	0	IN06+
IN05-	0	IN05+
IN04-	0	IN04+
IN03-	0	IN03+
IN02-	0	IN02+
IN01-	0	IN01+
IN00-	0	IN00+

SCSI-II Buchse CN3

GND	24	Vcc
GND	23	Vcc
NC	22	NC
NC	21	NC
NC	20	NC
NC	19	NC
NC	18	NC
NC	17	NC
NC	16	NC
NC	15	NC
NC	14	NC
NC	13	NC
NC	12	NC
NC	11	NC
NC	10	NC
NC	9	NC
NC	8	NC
DIN15	7	DIN15
DIN13	6	DIN13
DIN11	5	DIN11
DIN9	4	DIN9
DIN7	3	DIN7
DIN5	2	DIN5
DIN3	1	DIN3
DIN1	0	DIN1

ANSCHLUSSTECHNIK (ANWENDUNGSBEISPIEL)



PROGRAMMIERUNG

Treiber für DOS und Windows 95/98/NT/2000/XP/Server 2003/Vista® sowie **Windows 7® (32 Bit, 64 Bit)** sind, wie der I/O-Support für LabVIEW® und die Beispielprogramme in Turbo-C®, Turbo-Pascal®, Borland C++, Delphi, C++ Builder, Microsoft Visual Basic, VB.NET, C++ und C#.NET, auf CD beiliegend

LIEFERUMFANG

Interfacekarte OPTOIO-PCI32 EXTENDED
Deutsche Beschreibung
Treiber und Beispielprogramme

BESTELLINFORMATION

OPTOIO-PCI32 EXTENDED EDV-Nr. A-440800
Ein-/Ausgabekarte

PASSENDES ZUBEHÖR

PDB68F33DS68 EDV-Nr. A-498600
Steckerverlegungs-Set (ca. 33 cm) zur Signalverlegung von CN2 und CN3 auf eine 68polige SCSI-II Buchse mit Slotblech (je Stecker 1 Stück bestellen)

DS68R500DS68 EDV-Nr. A-492800
Verbindungsleitung (ca. 5 m) mit spezieller Verdrillung und Abschirmung zum Anschluss von KMDB-68 oder beliebiger KM-Module an eine 68polige SCSI-II Buchse

DS68R200DS68 EDV-Nr. A-492400
Verbindungsleitung (ca. 2 m) mit spezieller Verdrillung und Abschirmung zum Anschluss von KMDB-68 oder beliebiger KM-Module an eine 68polige SCSI-II Buchse

DS68R100DS68 EDV-Nr. A-492200
Verbindungsleitung (ca. 1 m) mit spezieller Verdrillung und Abschirmung zum Anschluss von KMDB-68 oder beliebiger KM-Module an eine 68polige SCSI-II Buchse

KMDB-68 EDV-Nr. A-494800
Klemm-Modul mit 68poliger Schraubklemmleiste zum Anschluss an eine 68polige SCSI-II Buchse

KM-OPTOIO-16 EDV-Nr. A-482400
Optokoppler-Modul mit 16 isolierten Ein- und Ausgängen (galvanische Trennung für 16 TTL Ein- und 16 TTL Ausgänge)

KM-OPTOIN-16 EDV-Nr. A-483400
Optokoppler-Modul mit 16 isolierten Eingängen (galvanische Trennung für 16 TTL Eingänge)

KM-PREL-16 EDV-Nr. A-485400
Relais-Modul mit 16 isolierten Ausgängen für Schaltströme bis 2 A (galvanische Trennung für die TTL Ausgänge)

KM-REL-8 EDV-Nr. A-486200
Relais-Modul mit acht isolierten Ausgängen für Schaltströme bis 5 A (galvanische Trennung für acht TTL Ausgänge, Kaskadierung von zwei KM-REL-8 möglich)

Detaillierte Angaben über das hier gelistete sowie über weiteres Zubehör sind den entsprechenden Datenblättern zu entnehmen